

Windows XP/2000 インストール時の設定について

Windows XP/2000 をインストールする際に「ハードディスクが見つかりません」や「コンピュータにハードディスク ドライブがインストールされていませんでした」と表示される場合は以下の BIOS の設定変更が必要ですので手順どおり行ってください。

(商品によっては 設定が必要でないものもありますが、念の為に確認ください)

- 1) PC 起動時に DELL のロゴが出ている時に「F2」キーを押し BIOS を呼び出します
- 2) Onboard Devices の項目より Flash Cache Module を off に切り替えます



- 3) SATA Operation の ATA と AHCI を初期値の AHCI から ATA に変更



SATA Operation is being changed! と出てきますので ここで「Yes」を選択してください。

「ESC」キーを押し、Save/Exit を選択し PC を再起動し

再度 DELL のロゴの画面で「F12」を押し CD から Boot し OS をインストールしてください。

